

هدف: مقاومت سنسور ها در دماهای مختلف در inverter

شماره سرویس بولتن:	ارائه دهنده راه حل: واحد پشتیبانی فنی	تاریخ ثبت: 90/04/14
GISSVCB11046	پدید آورنده: a.mohammadi @goldiransvc.ir	واحد درخواست کننده:
دامنه کاربرد: کلیه نمایندگان		

Heat Sink Sensor / سنسور هوا / سنسور لوله / سنسور لوله دیس شارژ - جدول دما-مقاومت

دما (°C/°F)	مقاومت (kΩ)			
	سنسور لوله دیس شارژ	سنسور لوله	سنسور هوا	Heat Sink Sensor
-30/-22	2845.99	102.17	204.35	102.17
-25/-13	-	73.49	146.97	73.49
-20/-4	-	53.55	107.09	53.55
-15/5	-	39.50	79.00	39.50
-10/14	-	29.48	58.95	29.48
-5/23	-	22.24	44.47	22.24
0/32	585.66	16.95	33.90	16.95
5/41	465.17	13.05	26.09	26.05
10/50	372.49	10.14	20.27	20.25
15/59	300.58	7.94	15.89	15.87
20/68	244.33	6.28	12.55	12.55
25/77	200.00	5.00	10.00	10.00
30/86	164.79	4.01	8.03	8.03
35/95	136.64	3.24	6.49	6.49
40/104	113.98	2.64	5.28	5.28

به ما پیوندید: @igacoir



هدف: مقاومت سنسور ها در دماهای مختلف در inverter

شماره سرویس بولتن:	ارائه دهنده راه حل: واحد پشتیبانی فنی	تاریخ ثبت: 90/04/14
GISSVCB11046	a.mohammadi @goldiransvc.ir	واحد درخواست کننده:
دامنه کاربرد: کلیه نمایندگان	پدید آورنده:	

دما (°C/°F)	مقاومت (kΩ)			
	سنسور لوله دیس شارژ	سنسور لوله	سنسور هوا	Heat Sink Sensor
45/113	95.62	2.16	4.32	4.33
50/122	80.65	1.78	3.56	3.57
55/131	68.38	1.48	2.95	2.96
60/140	58.27	1.23	2.46	2.47
65/149	49.88	1.03	2.06	2.07
70/158	42.90	0.87	1.74	1.74
75/167	37.05	0.74	1.47	1.48
80/176	32.14	0.63	1.25	1.26
90/194	24.46	0.46	0.92	0.92
100/212	18.89	0.34	0.68	0.69

■ (نرمال) دما-مقاومت

دما (°C/°F)	مقاومت (kΩ)			
	سنسور لوله دیس شارژ	سنسور لول	سنسور هوا	Heat Sink Sensor
25/77	200.00	5.00	10.00	10.00

